



## PRODUCT FAMILY SHEET

Michelle Floodlight

**Ledpro**  
by NORLUX



# Michelle Floodlight

Michelle IP65 lyskaster leveres i 4000K med integrert bevegelses og dagslyssensor (PIR). Sensoren har rekkevidde fra 1-10m. Leveres i to utgaver: 20W med 2200lm 50W med 4950lm. Ved kjøp av kontrollere kan sensorinnstillingen tilpasses ditt behov

## VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
101123-PIR-2	20	2300	2200	4000	110°	Klar	80	Sort	Sensor (PIR)	Kabel 2m
101125-PIR-2	50	5100	4950	4000	110°	Klar	80	Sort	Sensor (PIR)	Kabel 2m